

ООО "Телеметрика"



Удалённый контроль и управление

Сирена 12V

Руководство по эксплуатации

Паспорт

[www.telemetrica.ru](http://www.telemetrica.ru)

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

---

Сирена звуковая проводная предназначена для использования внутри помещений. Формирует звуковой сигнал при подаче электропитания от центрального блока охранного комплекта. Звук сирены схож со звуком сирен специальных служб и слышен на большом расстоянии. Подходит для большинства систем сигнализации.

# 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

- Габаритные размеры .....82 X 82 X 35 мм.
- Характеристики электропитания..... 12 В 1А
- Потребляемый ток .....300 мА
- Уровень звукового давления сирены ..... 110 дБ (пьезо-сирена)
- Температурный диапазон работы ..... -35...+50 °С
- Относительная влажность ..... не более 90%

# 3 УСТАНОВКА СИРЕНЫ

---

Сирена предназначен для установки внутри помещений.

- Для установки сирены выберете место, свободное от повреждений, осыпающейся штукатурки и т.п.
- Откройте корпус сирены, аккуратно сняв крышку.
- Смонтируйте корпус сирены на выбранную поверхность с помощью шурупов или винтов (в комплект не входят).
- Аккуратно закройте крышку корпуса сирены.
- Подключите провод питания к соответствующему разъему на центральном блоке охранного комплекта.

# 4 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОХРАННОЙ ПАНЕЛЬЮ.

---

Для работы сирены с охранной сигнализацией ОПЕРА-GSM, ее следует подключить к клеммной колоде проводных подключений:

Красный провод подключается к положительной клемме №9

- Черный провод к отрицательной клемме №10.
- После выполнения подключения сирена готова к работе.

В охранной сигнализации ОПЕРА GSM активация сирены при тревоге включена по умолчанию. Активацию сирены можно включать и отключать с помощью команд (см. инстр. ОПЕРА GSM).

Настоящее изделие проверено на отсутствие дефектов и ошибок в работе. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантия не распространяется на случаи, если на изделии имеются следы механических повреждений или воздействия агрессивной среды. Внутри изделия имеются какие-либо посторонние предметы или насекомые. Были нарушены правила эксплуатации оборудования, и/или в случае, если нарушения в работе изделия возникли по вине пользователя. Оплата товара означает согласие с условиями гарантийных обязательств. Адрес гарантийной мастерской в Санкт-Петербурге: ул. Есенина д.19 к.2, завод «Позитрон», ООО «ТЕЛЕМЕТРИКА», E-mail: [support@telemetrica.ru](mailto:support@telemetrica.ru). О наличии гарантийной мастерской в Вашем городе уточняйте в месте приобретения оборудования.

М.П.

Дата продажи \_\_\_\_\_ Наименование торговой организации \_\_\_\_\_